仕様

	項目			冷				房		暖			房	房			通	区	外	外	外	質				
				冷	消	エネ	運	運	面積		暖	暖	消	低	エネ	運	運	面積		冷暖房平	年工		形	形	形	
				房	費	ル	転		日安		房	房	費	温	ルル	転		日安		均工	ネル		ਚ	ਚ	ব্য	
`				-14		ギー		邨	鉄筋アパ	木造		低温		消費	ヸ	.ars.	型	鉄筋アバ	木造	ネル	Ŧ	分	法	法	法	
				能	æ	消	電			南向	能	能	電	電	消	電		1	南向	ギ	消		(高 さ	幅	國	
			源	カ	カ	費効	流	音	南向き洋	き和	カ	カ	カ	カ	費効	流	音	南向き	き和	消費効	費効		ਣ	- TE	行	罿
機種		类	i 相/V	(kW)	(W)	率	(A)	(d8)	幸	菫	(kW)	(kW)	(W)	(W)	率	(A)	(d8)	き発金	室	率	率	名	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
S22PTAXS-W(C)	内 F22PTAXS-W(C)	単/100	2.2	450	4.89	5.2	42	15 1	10	2.5	4.4	450	1610		5.2	44	11	9	5.23	6.7	Α	295	798	370	14
	外 R22PAXS		室内電源		ļ			44			ļ				ļ	19.8	47			ļ	<u> </u>	ļ	599	718	315	30
S25PTAXS-W(C)	内 F25PTAXS-W(I	(i)	単/100 室内電源	2.5	520	4.81	6.0	44	17	11	2.8	4.5 50	505	1530	5.54	5.8 (最大)	46	13	10	5.18	6.7	Α	295	798	370	14
	外 R25PAXS 内 F28PTAXS-W(I	0						46						-	-	\18.8/ 7.0	48				┼		599 295	718 798	315 370	33 15.5
S28PTAXS-W(C)	St R28PAXS	G)	単/100 室内電源	2.8	540	5.19	5.7	46	19	13	3.6	5.8 680	680	1850	5.29	(最大)	47	16	13	5.24	6.8	Α	595	795	300	39
	内 F36PTAXS-W(0	単/100		-			45								\20.0/ 8.6	47			-	\vdash		295	798	370	15.5
S36PTAXS-W(C)	54 R36PAXS	7	室内電源	3.6	820	4.39	8,4	47	25	16	4.2	5.9	850	1870	4.94	(最大) 20.0	48	19	15	4.67	6.4	С	595	795	300	39
	内 F40PTAXS-W(c)	単/100	-		-		50		28 18					<u> </u>	10.8	52				\vdash		295	798	370	15.5
S40PTAXS-W(C)	外 R40PAXS	一冷	会办重箱	4.0	930	4.30	9.7	49	28		5.0	5.9	1050	1870	70 4.76		51	23	18	4.53	6.2	С	595	795	300	39
S40PTAXP-W(C)	内 F40PTAXP-W(単/200	1	040	4.76	4.0	49	20	4.0		0.4	0.40	2010	C 00	4.7	52	00	10	5.04	7.0		295	798	370	15.5
	外 R40PAXP	暖	室内電源	4.0	540		4.3	50	28	18	5.0	8.1	940	3210		(最大) 19.6	50	23	18			С	595	795	300	43
S40PTAXV-W(C)	内 F40PTAXV-W(単/200	4.0	840	1 76	13	49	- 28	18	5.0	8.1 9	040	3210	5.32	4.7 (最大)	52	23	18	5.04	7.0	С	295	798	370	15
0401 175XV-18 (O)	外 R40PAXV		※ 全外电源			4.70	4.0	50			3.0		340			119.6/	50	2.0					595	795	300	43
S50PTAXP-W(C)	内 F50PTAXP-W(의수	単/200	5.0	1220	4.10	6.1	52	34	23	6.3	8.1	1360	3210	4.63	6.9 (最大)	53	29	23	4.37	6.3	ε	295	798	370	15.5
	外 R50PAXP	1	室内電源	-				49	-							19.6/	50				ļ		595	795	300	43
S50PTAXV-W(C)	内 F50PTAXV-W(C) 形	甲/200	5.0	1220	4.10	6.1	52	34	23	6.3	8.1	1360	3210	4.63		53	29	23	4.37	6.3	Ε	295	798	370	15
	外R50PAXV	니 ::	, <u> </u>					49								\19.6/ 7.6	50				—	-	595	795	300	43
S56PTAXP-W(C)	内 F56PTAXP-W(I		中/200	5.6	1540	3.64	7.8	52	39	25	6.7	8.1	1500	3210	4.47	(最大	53	30	24	4.06	6.1	F	295	798	370	15.5
	外 R56PAXP 内 F56PTAXV-W(I			5.6	1540			51	39	25					10 4.47	7.6 (最大) 19.6	52 53			├	├─	 	595 295	795 798	300 370	43 15
S56PTAXV-W(C)	% R56PAXV		単/200 室外電源			3.64	7.8	51			6.7	8.1	1500	3210			52	30	24	4.06	6.1	F	595	795	300	43
S63PTAXP-W(C)	内 F63PTAXP-W(0)	単/200	6.3	1920	3.28	9.7	51 54			-			3230	4.23	8.5	53			\vdash	\vdash	 	295	798	370	15.5
	外 R63PAXP		室内電源						43	43 29	7.1	8.2 1	1680				54	32	26	3.76	5.7	F	595	795	300	42
S63PTAXV-W(C)	内 F63PTAXV-W(C)	単/200	6.3	1920	3.28	9.7	51 54	1.0		7.1	0.5	1000	2222	4.00	8.5	53	00	26	3.76	<u></u>	_	295	798	370	15
	外 R63PAXV		室外電源						43 29	29		8.2	1680	3230	4.23	(最大)	54	32			5.7	F	595	795	300	42
CTIOTAVO MI/O	内 F71PTAXP-W(C)	単/200	7 1	3450	2.90	10.4	57	49	20	0 =	00	2200	2220	2 71	11.6	54	20	21	2 24	5.0		295	798	370	15.5
S71PTAXP-W(C)	外 R71PAXP		室内電源	7.1	2400	2.90	12.4	57	49	32	8.5	8.2	2290	0200	3.71	(最大)	58	39	31	ا د.د	5.3	G	595	795	300	42
S71PTAXV-W(C)	ቋ F71PTAXV-W(C)	単/200 室外電源	7.1	2450	2.90	12.4	57	49 (32	8.5	8.2	2290	10 3330	3.71 最	11.6	54	39 31	31	3 31	5.3	G	295	798	370	15
OTH IMAVIN(O)	外R71PAXV				L-100	2.00	15.7	57	70		0.0	0.2	2200	0500		19.6	58		01	0.01	0.3	u	595	795	300	42

付属 品

取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取付ネジ(2)、 単3形アルカリ乾電池(2)、光触媒集塵·脱臭フィルター(1)

- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格 (JIS C9612) に基づいた数値です。
- この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約0.04~0.5ワットの電力を消費します。 (入タイマー設定時やお知らせ操作時は約10ワットの電力を消費します。)
- ◆本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 暖房低温能力は屋外温度2℃、パワフル運転での数値を示しています。このとき、運転音は仕様数値よりも大きくなります。
- 最大風量となる風向設定での数値を示しています。

三双新出量方法

11ページ 運転のしかた

使いかたを 知りたいとき



17ページ 便利な機能

製品をより 便利にご使用 いただくために



40ページ 運転ランプが点滅するとき

42ページ よくあるご質問

43ページ 故障かな?と思ったら

疑問に思うこと、 分からないこと があるとき



フロンについて



R32冷媒 J 家庭用エアコンには最大でCO2 (温暖化ガス) 1,200 kg (マルチシステムの場合は3,500kg) に相当するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に あたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入さ れていることを、ご認識いただくための表示です。 エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。 廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡し をしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。



特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html

長年で使用になるエアコンの点検は定期的に!

致情点策



はありませんか?

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、 取付けがゆるんでいる。
- ●室内ユニットから水が漏れる。
- ◆その他の異常や故障がある。

で使用中止

故障や事故防止のため、 電源プラグを抜くか、 ブレーカーを切ってか ら、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理を ご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です

商品に関するお問い合わせ 修理のご相談は

0120 - 88 - 1081 (⊒ンタクトセンター)

非通知設定の方は、最初に 186 をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

タイキン工業株式会社

本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

ご購入店名	電話							
据付年月日	年	月	B					

二次元バーコードは製造用コードです。

この取扱説明書は 再生紙を使用しています。



3P326346-1B